

Instalacje światła wykonać jako podtynkowe przewodami YDYpżo 3,4x1,5 mm². Do każdej oprawy należy doprowadzić przewód ochronny . Typy opraw dobrać do wystroju wnętrza. W łazience zastosować osprzęt o IP X4 .
W pozostałych pomieszczeniach osprzęt melaminowy podtynkowy .

7.Instalacje gniazd jednofazowych

Instalację gniazd jednofazowych jako podtynkowe . Instalacje wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5mm². Wszystkie gniazda zastosować z bolcem ochronnym. W łazience zastosować osprzęt o IP X4 . W pozostałych pomieszczeniach osprzęt melaminowy podtynkowy .

8.Ochrony

- ochrona od porażeń

Jako ochronę od porażeń należy zastosować samoczynne wyłączenie z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych .

9.Instalacja połączeń wyrównawczych

Projektuję wykonanie w łazienkach instalacji połączeń wyrównawczych . Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć następujące elementy:

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Architektury i Budownictwa
Referat w Sycowie
56-500 Syców, ul. A. Mickiewicza 1
tel. 062/785-51-27